

MWST-Umprogrammierung 1.1.2024

Ein Gratis-Service der Firma Cashpos St. Gallen GmbH für ihre Kunden

Allgemeine Erläuterungen

Diese Anleitung ermöglicht es Ihnen MWST-Satz-Änderungen auf Ihrer CASIO-Kasse selbst vorzunehmen. Die Umsatzzahlen müssen nicht gelöscht werden. Die Kasse rechnet ab der Umprogrammierung mit dem neuen Satz. Für die Änderungen sind drei Programmierschritte notwendig:

1. *MWST-Berechnung: Satz, Berechnungsmethode und Rundung*
2. *MWST-Text auf Kassenzettel Kopfteil*
3. *Text in Summenregistern (Abrechnungen und evt. Berechnung auf Coupon)*

MWST-Berechnung

- OW-Schlüssel auf **PGM**
- Zahl „**3**“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- Code „**1 2 5**“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (**7 . 7**)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code „**0 0 0 0**“ -> «BAR/TOTAL», dann Code „**5 0 1 3**“ -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Lebensmittel etc. (2.6%):

-
- Code „**2 2 5**“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (**2.6**)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code „**0 0 0 0**“ -> «BAR/TOTAL», dann Code „**5 0 1 3**“ -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)
-

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Beherbergung (3.8%):

-
- Code „**3 2 5**“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen MWST-Satz eintippen mit Dezimalpunkt (**3.8**)
- -> «BAR/TOTAL»
- Code „**0 0 0 0**“ -> «BAR/TOTAL», dann Code „**5 0 1 3**“ -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Textprogrammierung

Verwenden Sie zur Textprogrammierung die Zeichentastatur (liegt üblicherweise unter der Schablone der Artikeltasten. Um **Kleinbuchstaben** zu erhalten drücken Sie die Taste „SHIFT“ für Grossbuchstaben die Taste „CAP“. Soll der nachfolgende Buchstabe in **doppelter Breite** gesetzt werden, dann zuerst die „DBL“-Taste vorwählen. Um einen **Leerschlag** zu setzen, die Taste „SPACE“ drücken.

MWST-Text auf Kassenzettel Kopfteil

- OW-Schlüssel auf „PGM“
- Zahl «6» eintippen -> «SUBTOTAL»
- Zahl «232» eintippen -> «SUBTOTAL» (es erfolgt ein Ausdruck mit den Zeilen-Nummern 1-32 bis 39-32)
- Zahl „2“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- Zeilen-Nr. (siehe Ausdruck z.B. 432) eintippen -> «SUBTOTAL»
- Text der gesamten Zeile eintippen (wie oben erklärt)
- Taste “00” (Doppelnul) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Texte Summenregister ändern

- OW-Schlüssel auf „PGM“
- Zahl „2“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- Code „7 0 0 1“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: „7 , 7 % M W S T“
- Taste “00” (Doppelnul) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- -> «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Lebensmittel etc. (2.6%):

-
- Code „7 3 0 1“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: „2 . 6 % M W S T“
- Taste “00” (Doppelnul) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)
-
-

Bei Verwendung des reduzierten Satzes für Beherbergung (3.8%):

-
- Code „7 6 0 1“ eintippen -> «SUBTOTAL»
- neuen Text schreiben (wie oben erklärt) z.B.: „3 . 8 % M W S T“
- Taste “00” (Doppelnul) anschliessend -> «BAR/TOTAL»
- «SUBTOTAL» (Coupon wird abgeschlossen)

Diese Anleitung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ohne Gewähr. Bei Fragen hilft unser Telefonsupport gerne weiter. Haben Sie bitte Verständnis, dass für diese behördliche Anordnung der Support verrechnet werden muss und Wartezeiten entstehen können.

So sieht die Tastaturschablone aus, die unter der Artikelschablone liegt oder der Anleitung beigelegt ist.

007	014	021	028	035	042	049	056	063	070	077	MENU			RECEIPT FEED	JOURNAL FEED
; : 006	- + 013	/ ? 020	· 027	, 034	· 041	' 048	055	062	069	076					
1 ! 005	2 @ 012	3 # 019	4 \$ 026	5 % 033	6 ^ 040	7 & 047	8 * 054	9 () 061	0 068	075	C	←	→		
Q q 004	W w 011	E e 018	R r 025	T t 032	Y y 039	U u 046	I i 053	O o 060	P p 067	074	7	8	9		
A a 003	S s 010	D d 017	F f 024	G g 031	H h 038	J j 045	K k 052	L l 059	066	073	4	5	6		
Z z 002	X x 009	C c 016	V v 023	B b 030	N n 037	M m 044	051	058	065	072	1	2	3	#-2	
CAP 001	SHIFT 008	015	022	029	036	043	050	OVR/ INS 057	DBL 064	071	0	00	·	#-1	